



Утвержден
РТЛС.424359.019-ЛУ

ОКП 639900

Производитель: ООО «РТЛС исследования и разработки»,
129343, г. Москва, ул. Серебрякова, д. 14, стр. 10



МЕТКА серии XIOT ХТ-TGX-1P-P2

**Паспорт изделия
РТЛС.424359.019ПС**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение и область применения

ХИОТ метка ХТ-TGX-1P-P2 (РТЛС.424359.019) предназначена для идентификации и позиционирования контролируемых объектов – персонала, товарно- материальных ценностей.

2. Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во
1	Метка	1 шт
2	Паспорт	1 шт

3. Технические характеристики

№	Характеристика	Ед. Изм.	Значение
Позиционирование в закрытых помещениях			
1.	Точность позиционирования объекта	м	От 3 ... 5
2.	Максимальная скорость объекта	км/ч	36
3.	Поддерживаемый стандарт		BLE 5.0
4.	Максимальная чувствительность BLE приемника	дБм	-103
5.	Максимальная выходная мощность BLE	дБм	+8
6.	Связь		
7.	Канал передачи данных дальнего радиуса действия (WAN)		LoRaWAN
8.	Максимальное расстояние до базовой станции LoRaWAN, за городом	км	15
9.	Максимальное расстояние до базовой станции LoRaWAN, в городе	км	5
10.	Рабочая частота LoRaWAN	МГц	868
Источник питания			
11.	Аккумулятор	тип	LP603048/LP603449
Конструктив			
12.	Габариты (ДхШхВ)	мм	90x44.2x15.7
13.	Вес	г	70
14.	Рабочий температурный диапазон	С	– 40...+85
15.	Исполнение антенн		внутреннее
16.	Степень пылевлагозащиты		IP67

4. Устройство и принцип работы

Метка ХТ-TGX-1P-P2 представляет собой автономное радиочастотное устройство небольшого размера. Метка выступает в качестве маячка, позволяющего

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

идентифицировать и определять местонахождение объекта в пространстве (на плане помещения или обслуживаемой территории).

Для определения местоположения объекта метка XT-TGX-1P-P2 взаимодействует с BLE радиомаяками.

Дополнительно метка XT-TGX-1P-P2 может передавать информацию, получаемую по bluetooth.

5. Требования по технике безопасности

Перед началом эксплуатации метки внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом, руководством по эксплуатации и следуйте их требованиям и рекомендациям.

При использовании изделия специальных мер безопасности не требуется. XIOT метка ни при каких обстоятельствах не может являться источником опасности и не требует принятия специальных мер в экстремальных условиях.

6. Указания по работе с устройством

Перед началом использования специальных действий по подготовке к использованию не требуется.

В процессе работы состояние метки автоматически контролируется системой позиционирования РТЛС LocIT.

7. Указания по эксплуатации

Метка не должна использоваться при температуре выше плюс 85°C и ниже минус 40°C.

Перед началом использования метку устанавливают на объект позиционирования.

8. Условия хранения и транспортировки

Метки храните на стеллажах в закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 85°C и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 35°C.

9. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями на 27.12.2009), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Неисправные метки следует отправлять изготовителю для анализа причин отказа и утилизации по адресу: ООО "РТЛС исследования и разработки", 129343, г. Москва, пр. Серебрякова, д. 14, стр. 10, офис 10104.

10. Сертификация

Метка соответствует требованиям:

- ГОСТ 30805.22-2013 – Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений;
- ГОСТ CISPR 24-2013 – Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.

11. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие устройства заявленным характеристикам и требованиям безопасности при условии соблюдения правил использования, транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя устройства.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, и эксплуатации, ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ, наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам устройства, наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами, повреждений, вызванных неправильными действиями при монтаже или эксплуатации устройства, наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию устройства.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию устройства, улучшающих качество устройства при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

12. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству устройства могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи или с даты монтажа устройства, в зависимости от Договора поставки.

Неисправные устройства в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте устройства принимает производитель на основании решения рабочей группы. Замененное устройство или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность производителя.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу устройства оплачиваются предъявителем необоснованных претензий.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт полностью укомплектованными.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара

ХИОТ МЕТКА

ХТ-TGX-1P-P2

№		
1	Марка	ХТ-TGX-1P-P2
2	Уникальный идентификатор устройства	S/N 0020002171
3	Дата производства	20.05.2019
4	Гарантийный срок	12 месяцев

Наименование и адрес производителя:

ООО «РТЛС исследования и разработки», 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 14, стр. 10, офис 10104, +7 495 545 4125

Дата установки и запуска в эксплуатацию _____

М. П.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

ХИОТ МЕТКА

наименование изделия

ХТ-TGX-1P-P2

обозначение

S/N 0020002171

идентификатор

Ответственный за приёмку сотрудник производителя

М.П. _____
подпись

расшифровка подписи

Представитель заказчика

М.П. _____
подпись

расшифровка подписи

Представитель поставщика

М.П. _____
подпись

расшифровка подписи